### Jak podłączyć kamerę AC04 do aplikacji ACESEE z użyciem telefonu

Instrukcja odnosi się do kamery AC04 (ACESEE)

# **Zintronic**

Spis treści

Dodanie kamery do aplikacji ACESEE .....

#### Dodanie kamery do aplikacji ACESEE

1. Wyszukaj w Sklepie Play aplikację ACESEE, ściągnij, zainstaluj i utwórz konto (polecamy Gmail).

2. Po uruchomieniu aplikacji dodajemy nowe urządzenie poprzez naciśnięcie klawisza "+":

3. Pojawi się ekran z opcją skanowania kodu QR z kamery, skanujemy w okienku:



4. Po zeskanowaniu kodu QR z kamery pojawi się ekran z trybami do wyboru, jednak my czekamy aż kamera zostanie wyszukana (czerwony pasek): 5. Po chwili kamera powinna zostać odszukana co zostanie zakomunikowane na czerwonym pasku na dole ekranu – żeby dodać klikamy na **"+"**:

C Dodaj urządzenie			Dodaj urządzenie	
WiFi Smart Camera Wireless or wired camera	>	2	WiFi Smart Camera Wireless or wired camera	
4G Smart Camera 4G sim card camera	>	4G	<b>4G Smart Camera</b> 4G sim card camera	
<b>Zestaw</b> WiFi kit with signal base station	>		<b>Zestaw</b> WiFi kit with signal base station	
Automatically find devices near	by	o Di	scovery device ID:47455655	+

6. Pojawi się lista dostępnych sieci WiFi, wybieramy z listy naszą sieć domową/firmową:

< AP Hotspot		
Power on Select wifi Connect to AP hotspot	Connectin g	Power on
please select wifi	0	please selec
Zintronic	>	Zintronio
www.zintronic.pl	>	
ZintronicSerwis	>	
ZintronicSerwis2	>	A
AT_401_RAC_056905_WW_4332	>	AT_401_R
TP-LINK_09E7C6	>	TP-LINK_(
VIESSMANN	>	VIESSMA
freehotspot.eu	>	freehotsp
kasa	>	kasa

7. W kolejnym kroku wpisujemy w ramce hasło do naszej sieci WiFi i zatwierdzamy:

<	Þ	AP Hotsp	oot		
~					
Power o			Connect to AP hotspot		
please					
Zint	ania				
		Zintroni	c		
	•••••		¢	3 0	
	Anuluj		Potwie	erdź	
AT_4	101_RAC_056	905_WW	_4332		
TP-L	INK_09E7C6				
VIES	SMANN				
freel	notspot.eu				
kasa	1				
	<	$\bigcirc$			

8. Aplikacja nakaże połączenie się z kamerą, która emituję własną sieć WiFi o nazwie "MV......", zatem klikamy w opcję **"Connect AP spot":** 

	AP Ho	tspot		
<b>.</b>	<b>.</b>	. 🔞		2
Power on	Select wifi	Connect to AP hotspot	Conne g	ectin
Please constarting wit	nect mobile' h <mark>MV, and tl</mark>	s WiFi to th hen return to	e network o the	<
09:57 ← W	/LAN	⊙ 9.61 ₪	₩I <b>D</b>	
Con	<b>/13982138</b> nnected		(j)	
((i;	HiWiFi_613		(j	h
	CMCC 2.4G/5G		<u>(</u> )	
Connect AP spot				
<	1 C			

 9. Ponownie ukaże się nam lista dostępnych sieci WiFi w pobliżu, szukamy sieci o nazwie "MV....." i łączymy się z nią:

← Wi-Fi	•
Wi-Fi	
DOSTĘPNE SIECI	
<b>Zintronic</b> Połączono (zwykła jakość)	(((-
AT_401_RAC_056905_WW_4332 Szyfrowana	(((-
<b>TP-LINK_09E7C6</b> Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	(((• <b>•</b>
www.zintronic.pl Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	(((••
ZintronicSerwis Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	(((••
ZintronicSerwis2 Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	(((••
MV47455655 Otwarta	(((-
VIESSMANN Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	
freehotspot.eu Otwarta	((1-

10. Połączenie z siecią WiFi zostanie potwierdzone na ekranie oraz komunikatem jak niżej; wybieramy **"Połącz:** 

11. Nastąpi łączenie z kamerą:

← Wi-Fi	• • •	<	AP H
Wi-Fi		<b>~</b>	. 📀 .
DOSTĘPNE SIECI		Power on	Select wifi
MV47455655 Połączono (brak dostępu do Internetu)	• (([:-		
<b>Zintronic</b> Zapisana, szyfrowana (zwykła jakość)	(((•		٥, ,
AT_401_RAC_056905_WW_4332 Szyfrowana	(((***		
<b>TP-LINK_09E7C6</b> Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	(((••	Try to keep	Device co
www.zintronic.pl Szyfrowana (protokół WPS dostępny)	((î•		
ZintronicSerwis Szyfrowana (protokół WPS dostępny)			
Ta sieć Wi-Fi nie ma dostępu do Internetu. Czy mimo to chcesz nawiązać połączenie? ANULUJ POŁĄCZ Szyfrowana (protokół WPS dostępny)			
			$\triangleleft$

lotspot to AP hotspot 3 onnecting...

)

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

 $\Box$ 

12. Po połączeniu ukaże się nam ekran z możliwością wyboru proponowanych nazw dla kamery lub tworzymy własną nazwę i klikamy **"Zakończ"**: 13. W kolejnym kroku pojawi się nam okno kamery, klikamy na centralny punkt na ekranie:

Zakończono Wybierz lub wprowadź nazwę swojego	B Wszystkie urządzenia ∨	+
urządzenia	ID: 47455655	
pokój dzie Dom Biuro Sypialnia	🙆 Gospodyni domowa	>
Wejście Recepcja Kuchnia nauka Nazwa własna urządzenia		
Zakończ		
Pomiń	Urządzenie Chmura Pro	2 fil

14. Pojawi się monit o konieczności zmiany hasła. Kliknij przycisk "Ustaw hasło":

٦П uι∠ < Password A admin 0 A **OSTRZEŻENIE** 0 ...... ⊢ Prosimy ustawić hasło do Silny • swojego urządzenia dla lepszej prywatności! Hasło powinno mieć 8-40 znaków i zawierać co najmniej dwa rodzaje znaków spośród cyfr, małych liter, wielkich liter i znaków specjalnych. Potwierdź  $\triangleleft$  $\bigcirc$ Π

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

15. Wpisz 2-krotnie swoje nowe hasło wg widocznych wytycznych i wybierz "Potwierdź":

8

16. Konfiguracja zakończona, widać obraz kamery i status połączenia, klikamy w centralnym punkcie obrazu:

47455655 < Wszystkie urządzenia ~ +Internet online 2022-04-12 10:40:47 455655 ID: 4 Gospodyni domowa > ۲Ľ ∟× ٦  $\oplus$  $\langle \rangle$ SD (>)-<u>`</u>@ Q 6 ප o Migawka Rekord Mów Powtórz Więcej Chmura Profil  $\bigcirc$  $\triangleleft$  $\triangleleft$  $\cap$  $\square$ 

17. Ukaże się nam obraz z kamery podglądu "na

żywo" oraz dostępne funkcje:





+48 (85) 677 70 55

biuro@zintronic.pl

## Zintronic